

ТЕРМИНАЛ ЗА ОБМЕН НА ВАЛУТА

МОДЕЛ BTS E201



Терминалът за обмен на валута BTS E 201 е предназначен главно за ползване на открито, във фойета, магазини и други публични места.

В случай, че се експлоатира на открито, следва да бъде поставен в специално определено за целта място и не на Директна слънчева светлона, или да се постави сенник.

В зависимост от конфигурацията, той може да съдържа:

Приемно устройство за банкноти с касета от 500 или 800 банкноти;

Диспенсер за банкноти с две или три касети по 3000 банкноти;

Диспенсер за монети - 1 до 4, с капацитет по 1000 монети всеки;

Фискален принтер, термодиректен, 60 или 80 мм;

Протоколен принтер, термодиректен, 80 мм;

15” Монитор със сензорен екран;

Управляващи конторлери;

Секюрити модул, Видео камера, DVR;

Захранващ блок;

Метален шкаф;

**РАЗМЕРИ НА ТЕРМИНАЛ ЗА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ВАЛУТА МОДЕЛ
BTS-E201 - обслужване от страна**

- **Височина:** 190 см. / Срекламна надстрийка 240 см. /
- **Ширина:** 70 см.
- **Дълбочина:** 95 см. / Срекламна надстрийка 140 см
- **Тегло зареден:** 750 кг.
- **Консумация на ток:** 220 В, 1 5 0 вата
- **Работна температура:** -20 до + 45 градуса
- **Монтаж :** на открито, в закрити помещения или под навес, или в специално изградени метални конструкции.

Вариант 1. Основни валути:

1. EUR 10 -2002+-2002+ 20 -2002+-2002+ 50 -2002+-2002+ 100 -2002+-2002+ 200 -2002+	2. USD 10 - 1990 - 95 ; 99 - 03; 2004+ 20 - 1990 - 95; 99 - 03; 2004+ 50 - 1990 - 93; 96 - 01; 2004+ 100 - 1990 - 93; 96 - 05; 2009+
3. GBP 5 - 2002+; 10 - 2000+; 20 - 1999 - 2007 50 - 1994 - 2012+	4. CHF 10 - 1997+ 20 - 1996+ 50 - 1995+ 100 - 1998+ 200 - 1997+

Предназначение

Терминалното устройство има за цел да автоматизира процесите при обмяна на валута към BGN.

Функционално отговаря на изискванията на действащото законодателство в Република България и нормативните документи на Българска Народна Банка и Министерство на финансите, регламентиращи лицензионния и регулаторен режими за тази дейност.

Терминалът функционира на принципа на самообслужването от страна на клиента, като приема банкноти, извършва желаната услуга и изплаща сумата на

обменната валута в български банкноти и монети, издава касов / фискален – не фискален бон/ по предварително зададени параметри от страна на търговеца.

Работата с потребителския интерфейс върху сензорния екран, облекчават клиента и свеждат до минимум риска от грешки от негова страна.

При обмен на валута е ясно и отчетливо показан и курса по който ще бъде извършена сделката. Само при потвърждение от страна на клиента се преминава към по-нататъшно действие.

Може да се обменя само избраната валута. Негодни, неистински или съмнителни купюри, както и други номинали/ валути/ се връщат обратно на клиента.

Условия за инсталация и ползване

Терминалът се инсталира на открито, в закрити помещения или под навес, или в специално изградени метални конструкции.

Задължително е да има здрав фундамент, в които да бъде закрепен с анкерни болтове (мин. диаметър 20 мм., дълбочина 400 мм

Не е желателно попадане на пряка слънчева светлина върху монитора , както и вода или прах в устройството.

Препоръчителна работна температура: от -20 C° до + 45 C°.

Влажност: 10% до 85% RH.

Захранващо напрежение: 220 V 50 Hz, монофазно.

Консумация: максимално 1 500 W

Задължително заземяване на захранващото напрежение.

Задължително свързване към охранителна система СОТ.

Системна конфигурация

Основните модули на терминала са конфигурирани по следния начин:

- Компютърна конфигурация (PC) индустриален компютър IeI Wafer;
- Банкното валидиращ модул (BV) с касета, за разпознаване, проверка за истинност и приемне на банкноти. Приема до 40 номинала в комбинация от различни валути, касета за 500 банкноти, заключване , пломбиране.
- Модул за издаване на банкноти (BD) – касети за 1 до 4 различни купюра (в зависимост от опциите)от 1000 или 3000 банкноти,з аключване , пломбиране, и бокс за отхвърлени банкноти.
- Модул за издаване на монети (CH) – хопери за четири различни монети по 1000 – 1500 броя в зависимост от номинала.
- Сензорен екран 15” (DI), вандалоустойчив.
- Принтери – фискален 80 мм (FP).
- Принтер протоколен 60 мм. / 80 mm. (PP) (Опция).
- Камера (CCT) с инфра червен прожектор.
- DVR – модул за запис на материала от камерата.
- Модул за връзка в LAN.
- Непрекъсваемо токозахранване (UPS).
- Захранващи блокове AC-DC 12 V, 24 V (PS).
- Алармени датчици за връзка със COT (Опция).
- Метален шкаф със защитена област за банкнотите (Опция).
- Заключване по електронен и механичен начин.
- Операционна система MS WIN XPe
- Системен софтуер BTSEXV 1.0.2

Юлиан Димитров
/ управител /
Банк Тех Сис ООД